

RELOJ CHECADOR
ELECTRÓNICO

QR-7550



**Conveniente
y
Funcional**

Reloj Checador Electrónico Tipo Buzón

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

OPERACIÓN FLEXIBLE

- 3 Periodos de pago seleccionables: mensual, semanal, bi-semanal.
- Posicionamiento automático o manual para entradas y salidas hasta de 6 columnas.
- Capacidad de cambio automático de columna de impresión al utilizar tarjetas checadoras con código de barras.
- Permite imprimir y marcar con rojo checadas irregulares o activar señales.
- Imprime la hora por minutos o en formato decimal.
- Batería de litio recargable

FUNCIONES DE AYUDA

- Programación de horario verano-invierno automática.
- Inserta la tarjeta, la imprime y la regresa hacia fuera de manera automática.
- Imprime día del mes o día de la semana, hora y minutos en 24 ó 12 (AM/PM). Reconocimiento de quincena en las tarjetas.
- Programable por día de la semana hasta en 48 pasos para recorrer de forma automática la columna a
- Impresión a 2 colores (negro y rojo) con control de señales para campanas.
- Opcional: Batería de respaldo operacional.
Permite emitir lista de opciones programadas.

TARJETAS

- Número máximo: 100
- Utiliza tarjetas convencionales similares a la T2.

FÁCIL DE LEER

- Pantalla LCD con iluminación con recuperación automática del tiempo interrumpido
- Impresión grande y legible
- 6 Formatos de impresión seleccionables

ALTA SEGURIDAD

- Bloqueo
- Clave de acceso a programación (password)
- Datos encriptados

1000	Date + 24 hour
1005	Day of the week + 24 hour
1009	24 hour or large font
1010	12 hour (AM/PM)
1015	Date + 12 hour
1018	Day of the week + 12 hour

ESPECIFICACIONES

Reloj: Digital (fecha y hora)

Exactitud: Exactitud mensual +/- 15 segundos (a temperatura ordinaria).

Color de impresión: rojo y negro.

Fuente de energía: 120 VAC 50/60/Hz 0.4A
220-240 VAC 50/60Hz, 0.25A

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 172 x 218 x 122 mm

Peso: Aprox. 1.9 Kg

OPCIONES

- Tarjeta ES1010.
- Cartucho de Cinta.
- Batería de respaldo.